

Таблица HD видеотерминалов



		HDX 4001 SD/HDX 4002 HD	HDX 6000	HDX 7001 SD/HDX 7002HD	HDX 8002HD/8004/8006 HD	HDX 9002 HD	HDX 9004 HD	
Сеть	H.323 IP Max Call Rate	2 Мбит/с (4 Мбит/с Опция)	2 Мбит/с	2 Мбит/с (4 Мбит/с Опция)	2 Мбит/с (4 Мбит/с Опция HDX 8002)/ HDX 8006 - 6 Мбит/с	2 Мбит/с (4 Мбит/с Опция)	4 Мбит/с (8 Мбит/с Опция)	
	H.323 ISDN BRI's	512 кбит/с (4 BRI) - Опция		512 кбит/с (4 BRI) - Опция	512 кбит/с (4 BRI) - Опция	512 кбит/с (4 BRI) - Опция	512 кбит/с (4 BRI) - Опция	
	H.323 ISDN PRI	PRI - Опция		PRI - Опция	PRI - Опция	PRI - Опция	PRI - Опция	
	H.323 Serial V.35/RS-449/RS-530	2 Мбит/с - Опция		2 Мбит/с - Опция	2 Мбит/с - Опция	2 Мбит/с - Опция	2 Мбит/с - Опция	
	SIP	■	■	■	■	■	■	
Аудио	Audio Only Line (POTS Analog)	■			■	■	■	
	Максимальное кол-во HDX микрофонов	3	1	2	3	4	4	
	Siren™ 22 - 22 кГц Audio	■		■	■	■	■	
	Линейный вход	■	■ (PC)	■	■	■	■	
Видео	ITU H.264 Standard up Max BW	■	■	■	■	■	■	
	HD 720p 30 кадров от 1 Мбит/с	HDX 4002	■	HDX 7001 HD 720p прием/HDX 7002	■	■	■	
	4CIF 30 кадров от 256 кбит/с	■	■	■	■	■	■	
	HD 1080p 30 кадров				HDX 8006*			
Основные возможности	ITU H.239 Standard	■	■	■	■	■	■	
	People+Content™ (Via Direct Cable Input) Max PC content (1280x1024)	Опция	Опция	■ / Опция	Опция	■	■	
	People+Content™ IP (Via SW Applet)	1680x1050	■	■	■	■	■	
	People ON Content (Green Screen Background)	Опция			Опция	Опция	Опция	
	Adjustable Content 10, 50, 90% BW	■	■	■	■	■	■	
	PC DVI Input (VGA/SVGA/XGA with Adapter)	■	■	■	■	■	■	
	Max Display Output	1280 x 720		1280 x 720	1280 x 720	1280 x 720	1280 x 720	
	MultiPoint Plus Опция (720p req. BW Опция)	Опция (4Way SIF/CIF)/ Опция (4Way 720p)			Опция (4Way SIF/CIF)	Опция (4Way 720p)	Опция (4Way 720p)	Опция (4Way или 8Way) 720p
	IP FECC Annex-Q & ISDN FECC H.281	■	■	■	■	■	■	
	SNMP, QoS & CDR's	■	■	■	■	■	■	
	Secure Telnet/FTP, TLS, HTTPS, FIPS	■	■	■	■	■	■	
	Lost Packet Recovery (LPR)	■	■	■	■	■	■	
	Keyboard Noise Reduction	■	■	■	■	■	■	
	I/O	VCR вход/выход			■	■	■	■
Поддержка документ-камеры		через PC вход DVI		через VCR или PC вход DVI	через VCR или PC вход DVI	■	■	
Поддержка второй PTZ камеры					Включено HDX 8004/8006 Опция HDX 8002	■	■	
Поддержка второго монитора		■		Опция	Включено HDX 8004/8006 Опция HDX 8002	■	■	
Polycom Eagle Eye HD Camera Support			■	■	■	■	■	

* 8002/8004 - прием, передача только при наличии камеры 1080 p